



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

ZASADY OCENIANIA

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami**
Oznaczenie arkusza: **E.13-02-17.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.13**
Numer zadania: **02**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 – 1.5), test przeprowadza zdający. Kryteria 1.6 i 1.7 ocenić po zakończeniu egzaminu.

1	Wszystkie żyły przewodu podłączone są do styków panela krosowego wg sekwencji T568A						
2	Przewody nie wystają więcej niż około 25 mm poza płaszczyznę, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż około 13 mm						
3	Wtyczkę RJ-45 zaciśnięto poprawnie – zatrask jest na koszulce						
4	Wtyczkę RJ-45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568A						
5	Wykonano poprawnie połączenie panel krosowy – wtyczka, co zostało potwierdzone testerem (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)						
6	Serwer i stacja robocza podłączone są do przełącznika						
7	Port LAN rutera podłączony jest do przełącznika						

UWAGA:
 hasło administratora routera to `zaq12WSX`
 hasło administratora przełącznika to `zaq1@WSX`
 hasło administratora stacji roboczej to `Q@wertyuiop`
 hasło administratora serwera `Q@wertyuiop` lub `Q!wertyuiop`

1	Hasło administratora routera to zaq12WSX						
2	Interfejs LAN routera ma przypisany adres 10.10.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0						
3	Na routerze serwer DHCP jest włączony						
4	Na routerze zakres dzierżawy DHCP ustawiony jest na 10.10.0.4÷10.10.0.99						
5	Interfejs WAN routera ma przypisany adres 90.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.240						
6	Interfejs WAN routera ma przypisany adres bramy domyślnej 90.0.0.3						
7	Interfejs WAN routera ma przypisany adres serwera DNS 8.8.8.8						
8	Hasło administratora przełącznika to zaq1@WSX						
9	Przełącznik ma ustawiony adres 10.10.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0 jeśli jest wymagana						
10	Przełącznik ma bramę domyślną na adres 10.10.0.1 <i>Kryterium należy uznać za spełnione, gdy brama nie jest wymagana przez urządzenie.</i>						

Numer stanowiska						

Rezultat 3. Skonfigurowane sieciowe interfejsy stacji roboczej i serwera						
1	Na serwerze interfejs sieciowy podłączony do przełącznika ma ustawioną nazwę LAN					
2	Na serwerze połączenie sieciowe LAN ma ustawiony adres IP na 10.10.0.3 z maską 255.255.255.0					
3	Na serwerze połączenie sieciowe LAN ma ustawioną bramę domyślną na 10.10.0.1					
4	Na serwerze połączenie sieciowe LAN ma ustawiony adres serwera DNS na 127.0.0.1					
5	Na serwerze drugie połączenie sieciowe jest wyłączone					
6	Na stacji roboczej połączenie sieciowe pobiera automatycznie adres IP					
7	Na stacji roboczej połączenie sieciowe ma ustawiony adres serwera DNS na 10.10.0.3					
8	Wykonano sprawdzenie nadania adresu IP na stacji roboczej (adres IP jest z zakresu 10.10.0.4÷10.10.0.99), ipconfig lub ipconfig /all (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)					
9	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z ruterem – interfejs LAN odpowiada, ping na adres 10.10.0.1 (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)					
10	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z przełącznikiem – przełącznik odpowiada, ping na adres 10.10.0.2 (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)					
Rezultat 4. Skonfigurowany kontroler domeny						
1	Utworzona jest nowa domena o nazwie egzamin.local					
2	W domenie utworzona jest jednostka organizacyjna Kadry					
3	W jednostce organizacyjnej Kadry utworzone jest konto o nazwie logowania jkowalska					
4	Użytkownik jkowalska należy do grupy Kadry					
5	Stacja robocza ma nazwę stacja-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego					
6	Stacja robocza podłączona jest do domeny egzamin.local					
7	Obiekt stacji roboczej znajduje się w jednostce organizacyjnej Kadry					
8	Jednostka organizacyjna Kadry ma tworzoną zasadę grup o nazwie Ograniczenia					
9	Utworzona zasada grup ma włączoną opcję: prawo logowania lokalnego tylko dla grupy Administratorzy i Kadry					
10	Utworzona zasada grup ma włączoną opcję: wyłącz element ekran w Panelu sterowania					

Numer stanowiska							

Przebieg 1. Przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń							
1	Przy wykonywaniu połączenia zdający zdejmował izolację z kabla UTP przy zastosowaniu narzędzi do tego celu przeznaczonych						
2	Przy montażu kabla UTP do panela krosowniczego narzędzia były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP						
3	Przy montażu wtyku RJ45 na kablu UTP narzędzia były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	Po wykonaniu systemu okablowania strukturalnego zdający uporządkował stanowisko egzaminacyjne						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis